

# Akku-Schlagschrauber

## DTW300

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3.200 min<sup>-1</sup>

**Bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und vier Drehzahleinstellungen für intensive Arbeit**

Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm. Vier verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern. Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung.



**LXT** **BL** **XPT** **18V**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Akkuspannung                           | 18 V                                            |
| Akkusystem LXT                         | ✓                                               |
| Akkuschutzsystem                       | ✓                                               |
| Drehmoment max.                        | 100 / 160 / 210 / 330 Nm                        |
| Leerlaufdrehzahl                       | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup> |
| Leerlaufschlagzahl                     | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme:                 | 1/2 "                                           |
| Standardschrauben                      | M10 - M20                                       |
| Hochfeste Schrauben                    | M10 - M16                                       |
| Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 108 dB(A)                                       |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )    | 97 dB(A)                                        |
| K-Wert Geräusch                        | 3 dB(A)                                         |
| Vibration Schlagschrauben bei Vollast  | 12,5 m/s <sup>2</sup>                           |
| K-Wert Vibration                       | 1,5 m/s <sup>2</sup>                            |

### Spezifikationen

- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
- Die schmale Bauform des Griffs sorgt für eine hervorragende Handhabung
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

|                                                 |                                                                                     |                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>134874-8</b><br>Verlängerung 1/2" 100mm      |    | <b>134877-2</b><br>Gelenkstück 1/2" 84mm          |    |
| <b>194621-9</b><br>Auto-Ladegerät DC18SE        |    | <b>195584-2</b><br>Schnellladegerät DC18RC        |    |
| <b>196426-3</b><br>Vierfach-Ladegerät DC18SF    |    | <b>196933-6</b><br>Doppel-Schnellladegerät DC18RD |    |
| <b>197254-9</b><br>Akku BL1820B                 |    | <b>197265-4</b><br>Akku BL1840B                   |    |
| <b>197280-8</b><br>Akku BL1850B                 |    | <b>197422-4</b><br>Akku BL1860B                   |    |
| <b>197599-5</b><br>Akku BL1830B                 |    | <b>198720-9</b><br>Multi-Schnellladegerät DC18RE  |    |
| <b>821550-0</b><br>MAKPAC Gr. 2                 |    | <b>835L10-8</b><br>Tiefziehteil f. MAKPAC         |    |
| <b>837670-0</b><br>Tiefziehteil f. MAKPAC       |  | <b>B-40141</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW17-38     |  |
| <b>B-40163</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW19-38   |  | <b>B-40185</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW21-38     |  |
| <b>B-40216</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW24      |  | <b>B-40222</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW27        |  |
| <b>B-40238</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW30      |  | <b>B-40244</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW32        |  |
| <b>B-52211</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW17-81.5 |  | <b>B-52233</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW19-81.5   |  |
| <b>B-52249</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW21-81.5 |  | <b>B-52261</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW24-81.5   |  |
| <b>B-52277</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW27-81.5 |  | <b>B-52283</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW30-81.5   |  |
| <b>B-52299</b><br>Steckschlüssel 1/2" SW32-81.5 |  | <b>B-69733</b><br>Steckschlüssel-Set 1/2"         |  |
| <b>BL1850B</b><br>Akku BL1850B                  |  | <b>D-41517</b><br>Steckschlüssel-Satz 9tlg.       |  |
| <b>E-02989</b><br>Steckschlüssel-Set            |  | <b>E-12354</b><br>Steckschlüssel-Set "KFZ"        |  |

 **Service**

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

