

# Akku-Astscherer

## DUP361

2x18V • 33 mm

### Leistungsstarke Akku-Astscherer

Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astscherer mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm. Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau. Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden.



### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkuschutzsystem	✓
Max. Messerabstand	33 mm
Schnittstärke	185 N
Schnittgeschwindigkeit	0,3 s
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	92,3 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,2 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	0,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	305 x 43 x 106 mm

### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Die Akkus werden bequem mit Rückengurt getragen (Rückengurt im Lieferumfang enthalten)
- Einstellbare Messeröffnung
- Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- Mit Sicherheitseinschaltsperr
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Kompaktes und handliches Design
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**154511-8**

Kabelhalter für Gürtel



**161377-9**

Rucksacksystem Rebschere



**161379-5**

Colttasche



**194621-9**

Auto-Ladegerät DC18SE



**195584-2**

Schnellladegerät DC18RC



**196426-3**

Vierfach-Ladegerät DC18SF



**196933-6**

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



**197254-9**

Akku BL1820B



**197265-4**

Akku BL1840B



**197280-8**

Akku BL1850B



**197422-4**

Akku BL1860B



**197599-5**

Akku BL1830B



**450128-8**

Kontaktschutzkappe



**661445-3**

Verbindungskabel



**782212-4**

Steckschlüssel SW13



**783021-4**

Sechskantschlüssel 1,5mm

**783202-0**

6-kant-Stiftschlüssel



**783214-3**

Sechskantschlüssel 2



**794530-8**

Diamantfeile 4,0 mm



**831284-7**

Transporttasche



**BL1850B**

Akku BL1850B



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

