

Akku-Schlagschrauber

DTD171

18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min⁻¹

Schlagschrauber mit 3 Stufen, Holzmodus und 2 T-Modi für verschiedene Einsatzbereiche

Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und Antriebsschaft 1/4". Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben. Ein helles LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung.



LXT **BL** **XPT** **18V**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Drehmoment max.	180 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Leerlaufschlagzahl	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Schalleistungspegel (L _{WA})	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	13,5 m/s ²

Spezifikationen

- Mit Akku-Ladestandanzeige
- Schlagschrauber mit 3 Stufen, Holzmodus und 2 T-Modi für verschiedene Einsatzbereiche
- Modusauswahl mit einer Hand möglich
- Ultra-Kompakt und perfekt ausgewogen mit nur 116 mm Gehäuselänge
- Verbesserte Spindellagerung durch doppeltes Kugellager
- LED rechts und links am Gehäuse zur optimalen Ausleuchtung
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

194621-9

Auto-Ladegerät DC18SE



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



196426-3

Vierfach-Ladegerät DC18SF



196933-6

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



197254-9

Akku BL1820B



197265-4

Akku BL1840B



197280-8

Akku BL1850B



197422-4

Akku BL1860B



197599-5

Akku BL1830B



198720-9

Multi-Schnellladegerät DC18RE



784244-7

PH Bit 2x50



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837670-0

Tiefziehteil f. MAKPAC



B-39176

Steckschlüssel-Set magnetisch



BL1850B

Akku BL1850B



D-23759

Universal-Bohrer-Set



D-62371

Holzbohrer-Set



E-03470

Torsion Steckschlüssel SW10



E-03486

Torsion Steckschlüssel SW13



E-03567

Torsion Bit-Set



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

