

Akku-Rasenmäher

DLM432

2x18V • 43 cm • 50 l

Leistungstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich.

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack.



Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3600 min ⁻¹
Schnitthöhenverstellung	13
Schnittbreite	43 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	575 m ²
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 75 mm
Durchmesser des Hinterrades	16 cm
Durchmesser des Vorderrades	14 cm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	30 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	36 min
Grasfangkorb	50 L
Schallleistungspegel (L _{WA})	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Mit Füllstandsanzeige am 50 l Grasfangsack
- Nach innen versetzte Räder für randnahes Mähen
- Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig
- Zwei Akku-Ladestandanzeigen je Akku im direkten Sichtfeld des Anwenders
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

191D43-8

Sichelmesser



191D46-2

Mulchkeil



194621-9

Auto-Ladegerät DC18SE



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



196426-3

Vierfach-Ladegerät DC18SF



196933-6

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



197254-9

Akku BL1820B



197265-4

Akku BL1840B



197280-8

Akku BL1850B



197422-4

Akku BL1860B



197599-5

Akku BL1830B



198720-9

Multi-Schnellladegerät DC18RE



782210-8

Steckschlüssel SW17



BL1850B

Akku BL1850B



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

