

# Akku- Rucksackstaubsauger DVC265

2x18V • 110 mbar • 2 l

## Leistungsfähiger Akku-Rucksackstaubsauger mit AWS Auto-Start Wireless System

Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit gepolsterten Gurten zur mobilen Staubabsaugung für Maschinen. Ausgestattet mit HEPA-Filter, mit zweistufiger Saugkräfteeinstellung und LED-Arbeitslicht. Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch.



**LXT** **BL** **AWS**  
MOTOR

### Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Luftvolumen	2 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 min
Schlauchlänge	1,5 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Behältervolumen max.	2 L
Staubsaugbeutel	✓
Waschbarer PET-Filter	1
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	70 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Abscheidegrad	99,75 %

### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- AWS Auto-Start Wireless System - Sauger startet automatisch, wenn ein gekoppeltes Werkzeug anläuft
- Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Memory-Funktion: bei Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten
- Sehr leichter Rucksacksauger mit 2x18V-Antrieb
- Bis zu 75 Minuten Betriebszeit bei Einsatz von 2 x Akku BL1860B
- Bequeme Gurte und geringes Gewicht machen die Arbeit komfortabel



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

<b>191657-9</b> Polsterbürste		<b>191M30-1</b> Bürstendüse	
<b>192562-3</b> Handrohr gebogen		<b>192563-1</b> Saugrohr gerade	
<b>194621-9</b> Auto-Ladegerät DC18SE		<b>195434-1</b> Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	
<b>195439-1</b> Absaug-Set 38mm		<b>195549-4</b> Bodendüse Trocken	
<b>195584-2</b> Schnellladegerät DC18RC		<b>196426-3</b> Vierfach-Ladegerät DC18SF	
<b>196933-6</b> Doppel-Schnellladegerät DC18RD		<b>197254-9</b> Akku BL1820B	
<b>197265-4</b> Akku BL1840B		<b>197280-8</b> Akku BL1850B	
<b>197422-4</b> Akku BL1860B		<b>197599-5</b> Akku BL1830B	
<b>197903-8</b> Filtersack-Set		<b>198184-7</b> Boden- und Teppichdüse	
<b>199041-2</b> Polsterdüse		<b>199455-5</b> Bodendüse	
<b>410306-2</b> Fugendüse		<b>BL1850B</b> Akku BL1850B	

## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

