



## Produktdatenblatt



Ladegerät

### GAX 18V-30

Ein wahres Multitalent: Dual Bay-, Multi-Volt- und USB-Schnellladegerät – alles in einem

**Die wichtigsten Daten**

Ladestrom	3,0 A
Akkuladespannung	10,8 – 18 V
Gewicht	800 g

**Bestellnummer:** 1 600 A01 1A9**EUR 59,00\***[> zum Produkt](#)*\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.*

### Technische Daten

Schnittstellen	USB-Anschluss: 5 V, max 2,1 A
Akkuladespannung	10,8 – 18 V
Ladestrom	3,0 A
Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca.	35/45 min
Ladezeit bei Akkukapazität 2,5 Ah (80%/100%) ca.	35/65 min
Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (80 %/100 %) ca.	53/68 min
Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca.	65/85 min
Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca.	82/107 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca.	100/130 min
Gewicht	800 g
Größe (L x B x H)	195 x 125 x 82 mm

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie**

---

**Vorteile:**

- Dual Bay: Zwei Ladebuchten: eine für 10,8/12 Volt und eine für 14,4/18 Volt
- Zusätzliches integriertes USB-Ladegerät: Schnelles Laden Ihres Smartphones oder Tablets mit 2,1 A Ladestrom
- Schnellladegerät: Lädt (sequentiell) mit 3 A Ladestrom einen Akku nach dem anderen
- Wandmontageoption: Für eine bequeme Montage
- Neue Anzeige, wenn 80 % der Ladekapazität erreicht sind: Weist darauf hin, dass der Schnelllademodus beendet wurde
- Sehr kompakt

**Preise / Lieferumfang**

Bestellnummer	<b>1 600 A01 1A9</b>
Karton	✓
Wandstativhalterung	✓
<b>Preis</b> (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.)	<b>EUR 59,00</b>