

# Akku- Schlagbohrschrauber

## DHP485RTJ

18V • 50 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 50 Nm. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 7500 / 28 500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Beton	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)

### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Schlagwerk abschaltbar
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

**EAN 0088381866286**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

251314-2  
Schraube M4x12

450128-8  
Kontaktschutzkappe

821550-0  
MAKPAC Gr. 2

346317-0  
Einhängebügel

784637-8  
PH/LS Doppelbit

837916-4  
Tiefziehteil für MAKPAC



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (2x)  
Akku BL1850B



195584-2  
Schnellladegerät DC18RC



## Optionales Zubehör

821550-0  
MAKPAC Gr. 2



837916-4  
Tiefziehteil für MAKPAC



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

