

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484

18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 54 Nm. Dieser ist in 21 Stufen einstellbar.



LXT BL XPT

Technische Details

Akkuspannung Akkusystem LXT Akkuschutzsystem Bürstenloser Motor Leerlaufdrehzahl

Drehmoment hart/weich Drehmomenteinstellungen (Leerlauf-)Schlagzahl

Bohrleistung in Holz Bohrleistung in Mauerwerk Bohrleistung in Beton Bohrleistung in Stahl Aufnahme

Bohrfutterspannweite Schallleistungspegel (L_{WA})

Schalldruckpegel (L_{pA})

18 V

./

V

0 - 500 / 2000 min⁻¹

54 / 30 Nm

21

0 - 7500 / 30 000

min⁻¹
38 mm
13 mm
13 mm
13 mm

1/2"-20UNF " 1,5 - 13 mm

99 dB(A)

88 dB(A)

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 182 mm Gehäuselänge
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit Schnellspannbohrfutter

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Optionales Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm

821550-0 MAKPAC Gr. 2

837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC

B-49432

Bohrer-Set

D-42204

HSS Kegelsenker-Set

D-47363

Forstnerbohrer-Set

MIII

D-63993

HSS BiM Lochsägen Universal-Set

S. S. S. F. S.

D-75415

Erdbohrer

.....

D-75421

Erdbohrer

D-75437

Erdbohrer

E-07076

Bit-Set

E-08698

Flachfräsbohrer-Set

[[Tnakita]]

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

