

Akku-Kombihammer

DHR283

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Bürstenloser Kombihammer mit Schnellwechselfutter und AWS

Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung. Der 2 x 18 V-Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.



Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Einzelschlagstärke	2,9 J
Idealer Bohrbereich (Beton)	10 - 18 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Transportkoffer	✓
Seitengriff	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- Mit LED-Licht

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

126882-3

Seitengriff kpl.



194621-9

Auto-Ladegerät DC18SE



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



196426-3

Vierfach-Ladegerät DC18SF



196933-6

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



197254-9

Akku BL1820B



197265-4

Akku BL1840B



197280-8

Akku BL1850B



197422-4

Akku BL1860B



197599-5

Akku BL1830B



198993-4

Bohrer-/Meißelfett



199138-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



199139-5

Schnellwechselfutter



199557-7

Filterelement HEPA



199585-2

Staubabsaugung DX09



331886-4

Tiefenanschlag



424474-5

Dichtung



443122-7

Lappen



821552-6

MAKPAC Gr. 4



835A32-2

Tiefziehteil f. MAKPAC



839559-8

Tiefziehteil f. MAKPAC



BL1850B

Akku BL1850B



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

